

kA03

il nuovo terminale
di controllo accessi



←
kronotech
..... →

KA03

affidabile • resistente • moderno • semplice da utilizzare • facile da installare

**Il terminale di controllo accessi,
resistente agli urti e agli agenti atmosferici,
tecnologicamente avanzato e affidabile**



● VERSIONI DISPONIBILI

- **KA-03.RF:** terminale con lettore di prossimità
- **KA-03.BM:** terminale con lettore di badge magnetico

● CARATTERISTICHE TECNICHE

Microprocessore	H8 3062 16 MHz HITACHI
Memoria FLASH codice	128 Kbyte
Memoria FLASH dati	512 Kbyte
Memoria RAM	512 Kbyte tamponata
Orologio	Real Time Clock precisione 10 ppm
Letto	(RF) Prossimità frequenza omologata 125 KHz. (BM) Magnetico a strisciamento traccia 2 ISO 7810
Display	a punti di LED di 8 caratteri alfanumerici ad alta luminosità e alto contrasto con regolazione sw della luminosità
Tastiera	12 tasti a membrana (versione retroilluminata su richiesta)
Segnalatore acustico	Buzzer
Output	n. 2 Contatto N.A relè 1 A 24V max
Input	n. 2
Comunicazione	n. 1 seriale RS232/RS485 n. 1 seriale RS 232 di servizio
Pacco batteria	2 batterie NiMH 3.6V 160mAh
Alimentazione	12 Vdc con alimentatore a corredo
Dimensioni	85 x 130 x 34 mm (L x H x P)

● CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- semplicità di utilizzo
- facilità di installazione
- manutenzione assente o minima
- gestione di una White-list di 2880 utenti abilitati
- memorizzazione di 2880 messaggi associati alla matricola
- memorizzazione di 16000 transazioni
- memorizzazione di 1024 fasce orarie raggruppabili in 255 politiche di accesso
- possibilità di essere collegato sia punto-punto per un singola stazione di rilevazione che in connessione multidrop come terminale di rete (max 32 lettori sulla stessa dorsale)
- attivazione di sirene o apertura varchi
- memoria flash per la memorizzazione delle transazioni che consente, in caso di guasti o malfunzionamenti, il trasferimento fisico dei dati da un terminale all'altro

● MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

- Linea seriale RS232/RS485
- Linea seriale RS232

www.kronotech.it

UNI EN ISO 9001



Azienda con sistema di qualità certificato

KRONOTECH
divisione della ZUCCHETTI ITALIA s.r.l.
Via San Martino 92 • 33030 Campoformido (UD)
tel. 0432/56.26.96 • fax 0432/56.83.56
e-mail: info@kronotech.it



Compatibile con ricevitore telecomando TC RX 434E

kronotech